Пошаговая инструкция по подключению к беспроводной корпоративной сети «sibsiu-work» для устройств на базе операционной системы iOS (на примере iPhone 4, iOS 7.1.1)

ШАГ 1

Нажмите кнопку «Настройки» (рисунок 1).



Рисунок 1 – Экран «Домой»

Перейдите к управлению беспроводными сетями Wi-Fi (рисунок 2).

●●●00 T	ELE2 RU 3G 14:53	© 27 %		
	Настрой	ки		
≁	Авиарежим	\bigcirc		
?	Wi-Fi He	е подключен	>	1
*	Bluetooth	Выкл.	>	
((Å))	Сотовая связь		>	
୍ବ	Режим модема	Выкл.	>	
	Оператор	TELE2 RU	>	
	Центр уведомле	ений	>	
	Пункт управлен	ия	>	

Рисунок 2 – Настройка параметров устройства

	ШАГ З
Включите р	аботу беспроводного адаптера (рисунок 3).
	••••• TELE2 RU 3G 14:54 © 27 %
	Кастройки Wi-Fi
	Wi-Fi 1
	ВЫБРАТЬ СЕТЬ
	sibsiu 🤶 (i)
	sibsiu-work 🔒 🤶 🚺
	Другая
	Подтверждать подключение 🥢
	Подключение к известным сетям будет произведено автоматически. Если нет известных доступных сетей, будет задан вопрос перед подключением к новой

Рисунок 3 – Настройка параметров беспроводных сетей

Устройство выполнит поиск доступных беспроводных сетей. Выберите корпоративную сеть «sibsiu-work» (рисунок 4).



Рисунок 4 – Выбор беспроводной сети

В поле «Имя пользователя» введите Ваши учетные данные в корпоративной сети в одном из следующих форматов:

- ДОМЕН\имя_пользователя
- имя_пользователя@sibsiu.ru

В поле «Пароль» введите пароль от своей учетной записи в корпоративной сети. После этого нажмите кнопку «Подкл.» (рисунок 5).

	•••• TELE2 RU	J 🗢 11:20	õ 67 % E ,	
	Введит	re пароль для «sibsiu Врод дорода	-work»	
	Отменить	ввод пароля	подкл.	3
1	Имя поль	зователя sibsiu\	ivanov_aa	
	Пароль	•••••	•	- 2
	QWE	RTYU	ΙΟΡ	
	ASC	DFGH	KL	
	• Z >	K C V B M		
	123	space	return	

Рисунок 5 – Ввод учетных данных для подключения к сети

Например, SIBSIU В домене зарегистрирован пользователь логином ivanov_aa, тогда С В поле быть SIBSIU\ivanov aa «Имя пользователя» должно (рисунок 5) либо ivanov_aa@sibsiu.ru (рисунок 6).

Для пользователей поддоменов SIBSIU учетные данные необходимо вводить в одном из следующих форматов:

- ПОДДОМЕН\имя_пользователя
- имя_пользователя@имя_поддомена.sibsiu.ru

Если пользователь с логином ivanov_aa зарегистрирован в поддомене EF, тогда в поле «Имя пользователя» должно быть EF\ivanov_aa либо ivanov_aa@ef.sibsiu.ru (рисунок 7).

	●●●○○ TELE2 RI	J ବ 11:22	2	O 66 % 🗖	D	
	Введит	ге пароль дл	ıя «sibsiu-w	vork»		
	Отменить	Ввод па	роля	Подкл	1.	
	Имя поль	зователя	ivanov_a	a@sibsiu.r	1	
	Пароль	•••••	•••••			
	QWE	RT	YU		C	
	AS	D F G	HJ	KL		
	• Z >	K C V	ΒN	M		
	123	spac	e	Join		
Рисунок 6	Б — Ввод уче	тных дані	ных для	подключ	чения к сети	
	ПОЛЬЗОВ	вателей д	омена S	IBSIU		
••••○ TELE2 RU <> 11:23 Введите пароль для	• 66 sibsiu-work»	% E _'	●●○○○ E	:LE2 RU 🗢 Зведите па	11:22 ароль для «sibsiu-	● 66 % ■_•
Отменить Ввод пар	оля По	цкл.	Отмен	ить Ві	вод пароля	Подкл.
Имя пользователя	ef\ivanov_aa		Имя	пользое	зателя ivanov_	aa@ef.sib
Пароль •••••	••••		Парс	ль •	••••••	
QWERTY	UIC	Ρ	QW	ER	TYU	ΙΟΡ
ASDFG	ΗJΚ	L	Α	SD	FGHJ	KL
ZXCV	BNM	\mathbf{x}		zx	CVBN	
123 space	, Jo	pin	123		space	return

Рисунок 7 – Ввод учетных данных для подключения к сети пользователей поддоменов SIBSIU

Примите установку сертификата сервера (рисунок 8).



Рисунок 8 – Настройка аутентификации сертификата сервера

Подключение завершено (рисунок 9).

●●●○○ TELE2 RU 🤶	14:58	۵ 26 % 📭			
🕻 Настройки	Wi-Fi				
Wi-Fi					
🗸 sibsiu-wor	k	⋒			
ВЫБРАТЬ СЕТЬ					
sibsiu		२ (i)			
sibsiu-wor	k	₽ ? (i)			
Подтверждати	ь подключен	ие			
Подключение к и произведено авт известных досту вопрос перед по	ізвестным сетя оматически. Е пных сетей, бу дключением к	ям будет сли нет ⁄дет задан новой			

Рисунок 9 – Подключение выполнено

Пошаговая инструкция по подключению к беспроводной сети «sibsiu» для устройств на базе операционной системы iOS (на примере iPhone 4, iOS 7.1.1)

ШАГ 1

Нажмите кнопку «Настройки» (рисунок 10).



Рисунок 10 – Экран «Домой»

Перейдите к управлению беспроводными сетями Wi-Fi (рисунок 11).

●●●○○ T	ELE2 RU 3G 14:53	0 27 %	•	
	Настройн	ки		
≁	Авиарежим	\bigcirc		
?	Wi-Fi He	е подключен	>	-1
*	Bluetooth	Выкл.	>	
((人))	Сотовая связь		>	
ତ	Режим модема	Выкл.	>	
	Оператор	TELE2 RU	>	
	Центр уведомле	ений	>	
	Пункт управлен	ия	>	

Рисунок 11 – Настройка параметров устройства

ШАГ З

Включите работу беспроводного адаптера (рисунок 12).

•••• TELE2 RU 3G	14:54	۵ 27 % 💽	
< Настройки	Wi-Fi		
Wi-Fi			-1
ВЫБРАТЬ СЕТЬ.			
sibsiu		२ (i)	
sibsiu-wor	k	₽ ? (i)	
Другая			
Подтверждать	ь подключен	ние 🚺	
Подключение к и произведено авт известных досту вопрос перед по	ізвестным сет оматически. Е пных сетей, бу дключением к	ям будет Если нет удет задан новой	

Рисунок 12 – Настройка параметров беспроводных сетей

Устройство выполнит поиск доступных беспроводных сетей. Выберите открытую сеть «sibsiu» (рисунок 13).

••••• TELE2 RU 3G 14:54 0 2	7 % 💷
Кастройки Wi-Fi	
Wi-Fi	
ВЫБРАТЬ СЕТЬ	
sibsiu	• i - 1
sibsiu-work	₹ (i)
Другая	
Подтверждать подключение	
Подключение к известным сетям бул произведено автоматически. Если на известных доступных сетей, будет за вопрос перед подключением к новой	дет ет адан й

Рисунок 13 – Выбор беспроводной сети

Устройство выполнит переадресацию к странице авторизации (рисунок 14).

Авторизацию можно пройти по учетным данным Научнотехнической библиотеки СибГИУ либо с помощью получения одноразового SMS-пароля по сотовому телефону.

●●○○○ TELE2 RU	J 3G	9:51	31 %				
	log	gin.sibsiu.ru sibsiu	ı				
$\langle \rangle$		Вход	Отменить				
	СибГ знантский государ вцустриальный уг хоховая в 1930 г.	СТБИВЫЙ НОВРСИТЕТ					
Система автори	зации Свя	пользовате ЗАТЬСЯ СО С	елей WiFi-сети лужбой поддержки				
Авторизац	ция с	помощьк	о штрихкода и				
пароля ч	итат	ельского	билета НТБ				
Штрихкод:							
		Пароль:					
Отправить							
	,	Этправ	IID				
		Страв	ИТВ				
Автор	изаці	ия с помо	щью СМС				

пришедший на указанный номер) Рисунок 14 – Страница авторизации в беспроводной сети

При наличии читательского билета Научно-технической библиотеки необходимо в поле «Штрихкод» ввести номер читательского билета, а в поле «Пароль» – пароль, указанный при регистрации в библиотеке. После этого необходимо нажать на кнопку «Отправить» (рисунок 15) и перейти к шагу 7.

Если нет читательского билета Научно-технической библиотеки можно пройти авторизацию по одноразовому SMS-паролю. Для этого необходимо указать свой номер сотового телефона и нажать кнопку «Отправить» (рисунок 16).



Рисунок 16 – Авторизация по одноразовому SMS-паролю

На данном этапе необходимо ввести код подтверждения, высланный системой авторизации на указанный номер сотового телефона и снова нажать на кнопку «Отправить» (рисунок 17). Между отправкой и получением SMS с одноразовым паролем может пройти некоторое время, которое зависит от загруженности системы оператора связи. Если SMS не приходит в течение длительного времени необходимо повторить процедуру с шага 1.



Рисунок 17 – Завершение подключения

На данном этапе необходимо дождаться окончания процесса синхронизации данных на коммутирующем оборудовании. Обычно процедура занимает не более одной минуты.



Рисунок 18 – Завершение подключения

После выполнения процедуры синхронизации на предыдущем шаге необходимо нажать кнопку «Готово» и завершить подключение к беспроводной сети (рисунок 19).

••••	TELE2 RU	중 ※ 9:55		۵ 80 % 🔳	D		
		yandex.ru sibsiu					
<	>	Вход		Готово)	-1	
Систем	Система авторизации пользователей WiFi-сети связаться со службой поддержки						
Доступ в сеть Интернет будет предоставлен в течение 1 минуты.							
		6 € 0 0 ± 0					

Рисунок 19 – Завершение подключения

Подключение завершено (рисунок 20).

	●●●○○ TELE2 RU 🤤	9:55	۵ 80 % 🔳
	🕻 Настройки	Wi-Fi	
	Wi-Fi		
1	🗸 sibsiu		२ (i)
	ВЫБРАТЬ СЕТЬ.		
	sibsiu-wor	k	₽ ? (j)
	Другая		
	Подтверждать	ь подключе	ение 🚺
	Подключение к и произведено авт известных досту вопрос перед по	ізвестным се оматически. пных сетей, (дключением	тям будет Если нет будет задан к новой

Рисунок 20 – Подключение выполнено